


MSA-LZ Aufbaumagnetkontakt



- ► GLT Aufbaumagnetkontakt
- VdS Klasse B
- Aufbaumontage parallel oder stirnseitig
- ► GLT Außenhautüberwachung

GLT Magnetkontakte werden für die Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen eingesetzt.

Zertifikate und Zulassungen


Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 191568, B MS/MSA-LZ
Europa	CE	MSA-LZ

Planungshinweise

Montagehinweise

- Der Einbau erfolgt parallel oder stirnseitig.
- Die Montage auf ferromagnetischen Materialien wird durch das Aufbaugehäuse realisiert.

Montageabstände



Lieferumfang

Тур	Anz.	Komponente
MSA-LZ	1	Aufbaumagnetkontakt incl. 6 m Kabel und Aufbaugehäuse mit Zubehör

Technische Daten	
Montageart	Aufbau parallel oder stirnseitig
Kontakt	Schließer
Zul. Kontaktbelastung	≤ 5 Watt
Schaltstrom	10 μA 100 mA
Schaltspannung max.	≤ 110 V_
Schaltspiele	≥ 10 ⁷
Magnet	AlNiCo 500
Abmessungen Schalter	43 x 12 x 12 mm
Abmessungen Magnet	Ø 8 mm x 30 mm
Montageabstand parallel	≤ 15 mm
Temperaturbereich	-25° C bis 70° C
Anschlusskabel	6 m, LiYY 4 x 0,14 mm ²
Schutzart	IP68

2 | MSA-LZ Aufbaumagnetkontakt

Bestellinformation

App.Schl. **VEPOS** Bestellnummer

MSA-LZ Aufbaumagnetkontakt

zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, parallele oder stirnseitige Aufbaumontage

4425

6675

4.998.133.929

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de Represented by